

Ledningshållarguide

Svensk typ- beteckning *	HAR beteckning**	Dimension (mm)	Passande clips
Oval kabel			
SKX 2x0,75	H03VV-F	3x5,2	Oval 3x5/4x6
SKY 2x0,75	H03VH	3x5,2	Oval 3x5/4x6
RKX 2x0,75	H05VVH2-F	3,8x6	Oval 4x6
Rund kabel			
SKK 2x0,75	H03VV-F	5,4	Rund 5-7
SKK 3G0,75	H03VV-F	5,7	Rund 5-7
RKK 3G0,75	H05VV-F	6,7	Rund 5-7
RKK 3G1	H05VV-F	7	Rund 7-10
RKK 3G5	H05VV-F	8,2	Rund 7-10
FK 1,5	H07V-R	3	Används i VP-rör
FK 2,5	H07V-R	3,6	Används i VP-rör
EKK 3G1,5	A05VV-U	10	Rund 8-12, 10-14
EKK 4G1,5	A05VV-U	11	Rund 8-12, 10-14

Svensk typ- beteckning *	HAR beteckning**	Dimension (mm)	Passande clips
Rund kabel			
EKK 4G1,5	A05VV-U	11	Rund 8-12, 10-14
EKK 5G1,5	A05VV-U	12	Rund 8-12, 10-14
EKK 5G2,5	A05VV-U	13,4	Rund 10-14
EKRK 2x1,5	N05VA5V-U	8	Rund 7-10, 8-12
EKRK 3x1,5	N07VA5V-U	8,5	Rund 7-10, 8-12
EKLK 3G1,5	N07VA5EV-U	10,2	Rund 8-12, 10-14
EKLK 4G1,5	N07VA5EV-U	11	Rund 8-12, 10-14
EKLK 5G1,5	N07VA5EV-U	11,8	Rund 8-12, 10-14
EKLK 5G2,5	N07VA5EV-U	14	Rund 14-20
EKKX 4x1x0,5	N00VV-U	4	Rund 3-5
EKKJ 3x2,5+2,5	N1VCV-U	14	Rund 14-20
EKKJ 4x2,5+2,5	N1VCV-U	15	Rund 14-20
EKKJ 4x6+6	N1VCV-U	18	Rund 14-20

* Enligt SS424 1701 (gammal standard)

** Enligt SS424 1702 (ny standard)

Klamring av kablar

Håll ett avstånd av 20-25 cm mellan klamrarna.

Vid kabelböjar avslutar du med en klammer ca 5-8 cm innan böjen.

Försök hålla samma avstånd mellan klamrarna på din kabel och avsluta med en klammer 5-8 cm före införelsen i den utrustning du ska ansluta.

